M EO-3® Nut

X1) Indication-ring



Tube O.D.	D1	D2	L1	S1	Weight g/1 piece	Order code	Order code protection cap	PN
6	6.5	16	14	14	8	**M06P3CF**	**SCHU06P3X**	420
8	8.5	19.5	15	17	12	**M08P3CF**	**SCHU08P3X**	420
10	10.5	21	15	19	14	**M10P3CF**	**SCHU10P3X**	420
12	12.5	24.5	17	22	21	**M12P3CF**	**SCHU12P3X**	420
15	16.5	30.5	20.5	27	36	**M15-16P3CF**	**SCHU15-16P3X**	420
16	16.5	30.5	20.5	27	35	**M15-16P3CF**	**SCHU15-16P3X**	420
18	18.5	32	20.5	30	44	**M18P3CF**	**SCHU18P3X**	420
20	20.5	35	24.5	32	59	**M20P3CF**	**SCHU20-22P3X**	420
22	22.5	35	20	32	42	**M22P3CF**	**SCHU20-22P3X**	250
25	25.5	43.5	28.5	41	104	**M25P3CF**	**SCHU25-28P3X**	420
28	28.5	43.5	22.5	41	71	**M28P3CF**	**SCHU25-28P3X**	250
30	30.5	51.5	31.5	50	179	**M30P3CF**	**SCHU30P3X**	420
35	35.5	51.5	25.5	50	107	**M35P3CF**	**SCHU35P3X**	250
38	38.5	58.5	34.5	60	268	**M38P3CF**	**SCHU38-42P3X**	420
42	42.5	58.5	27.5	60	178	**M42P3CF**	**SCHU38-42P3X**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Protection caps SCHU for EO-3® nuts for ready-for-use tube and hose lines. The caps keep the nut in position. prevent the lines from dirt and save the indicator ring while handling with the lines.