

# Barbed Fittings

## Barbed Connector to Male Pipe

***For fractional tube***






| CPI™ PART NO. | A-LOK® PART NO. | INTER-CHANGES WITH | INCHES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T HOSE I.D. | $T_2$ MALE PIPE SIZE | A | E BORE | K | W HEX |
| 2-2 B2HF | 2-2 B2HF | 2-HC-1-2 | 1/8 | 1/8 | 1.00 | .078 | 0.41 | 7/16 |
| 2-4 B2HF | 2-4 B2HF | 2-HC-1-4 | 1/8 | 1/4 | 1.22 | .078 | 0.41 | 9/16 |
| 4-2 B2HF | 4-2 B2HF | 4-HC-1-2 | 1/4 | 1/8 | 1.41 | .188 | 0.75 | 7/16 |
| 4-4 B2HF | 4-4 B2HF | 4-HC-1-4 | 1/4 | 1/4 | 1.59 | .188 | 0.78 | 9/16 |
| 5-2 B2HF | 5-2 B2HF | 5-HC-1-2 | 5/16 | 1/8 | 1.50 | .188 | 0.88 | 7/16 |
| 5-4 B2HF | 5-4 B2HF | 5-HC-1-4 | 5/16 | 1/4 | 1.69 | .250 | 0.88 | 9/16 |
| 6-4 B2HF | 6-4 B2HF | 6-HC-1-4 | 3/8 | 1/4 | 1.72 | .281 | 0.88 | 9/16 |
| 6-6 B2HF | 6-6 B2HF | 6-HC-1-6 | 3/8 | 3/8 | 1.72 | .297 | 0.88 | 11/16 |
| 8-6 B2HF | 8-6 B2HF | 8-HC-1-6 | 1/2 | 3/8 | 1.81 | .375 | 0.94 | 3/4 |
| 8-8 B2HF | 8-8 B2HF | 8-HC-1-8 | 1/2 | 1/2 | 2.00 | .375 | 0.94 | 7/8 |
| 12-12 B2HF | 12-12 B2HF | 12-HC-1-12 | 3/4 | 3/4 | 2.13 | .625 | 1.03 | 1-1/16 |

Dimensions for reference only, subject to change.





Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark